

Satelliten Receiver

Satellite Receiver



Smart MX 04 L

Digitaler Satelliten-Receiver für den Empfang aller freien TV- und Radio-programme. Einfache Handhabung: anschließen und fernsehen. Astra, Hotbird und Türksat sind vorprogrammiert. Auch als 12 V/ 24 V Version lieferbar.

Digital Satellite-Receiver for all Free-To-Air tv- and radio-channels. Plug and Play. Astra, Hotbird and Türksat are pre-programmed. Also available as 12 V/ 24 V version.



Technische Daten / Technical Data

| Modell (Model) | MX 04 L |
|--|---|
| Art.-Nr. (Order-No.) | 21-01-01-0036 |
| Beschreibung (Description) | FTA-Receiver |
| Empfangsart (Reception Type) | Satellit /Satellite |
| Anzeige (Display) | 4-stelliges LED/4-digit |
| Modulator | - |
| DiSEqC 1.2 Usals | ✓ |
| Anzahl Kanäle (Channels) TV/Radio | 5000 |
| Favoriten Listen (Favorite Lists) | 32 |
| Kanalsortierung (Channel sorting) | FTA/Alpha/Num. |
| Symbolrate Mbps (Symbol rate Mbps) | 2-35 |
| Teletext | TV/STB |
| EPG - Elektronischer Programmführer (Electronic Program Guide) | NOW/NEXT/7days |
| Software-Upgrade | RS 232 / OTA |
| Box to Box Copy | ✓ |
| Blindscan | ✓ |
| Kindersicherung (Parental Control) | ✓ |
| Sleeptimer/Event-Timer | ✓ / 8 |
| Cinch Ausgang (Cinch Output) | Audio/Video/12V |
| Audio Digital Output (AC 3) | koax (coax) |
| Video Ausgänge (Video Outputs) | 2 Scart/Cinch |
| USB-Anschluss (USB Interface) | - |
| LAN-Anschluss (LAN Interface) | - |
| Digital Video Out | - |
| Netzschalter (Power Switch) | ✓ |
| Menüsprachen (OSD Languages) | German, English, French, Russian... |
| Zubehör (Accessories) | Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung (Remote control, Batteries, instruction manual) |
| Gewicht (Weight) | 1,1 kg |
| Abmessungen (B x H x T) (Dimensions (W x H x D)) | 260 x 54 x 165 mm |

optional mit (optional with)
12 V/24 V/230 V Anschluss
12 V/24 V/230 V-Input